IP-COM

Quick Installation Guide

16GE+2SFP Ethernet Unmanaged Switch With 16-Port PoE
24GE+2SFP Ethernet Unmanaged Switch With 24-Port PoE
G1118P-16-250W
G1126P-24-410W

Package contents

- Switch x 1
- Power cord x 1
- L-shaped bracket x 2
- Screw (M3*8 mm) x 8
- Foorpad x 4
- Quick installation guide x 1

This guide instructs how to install and connect the device. For more details, please visit www.ip-com.com.cn.

Technical Support
Address: Room 101, Unit 4, First Floor, Tower E3, NO.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China 518052
Tel: (86755) 2765 3088
E-mail: info@ip-com.com.cn
Website: www.ip-com.com.cn

Copyright
©2020 IP-COM Networks Co., Ltd. All rights reserved.
This document (including pictures, images, and product specifications, etc.) is for reference only. To improve internal design, operational function, and/or reliability, IP-COM reserves the right to make changes to the products described in this document without obligation to notify any person or organization of such revisions or changes.

1 Install the device

G1118P-16-250W is used as an example for illustration here.

1.1 Preparations

You shall prepare the following tools and materials for device installation.

- Rack mounting: ESD bracelet (or ESD gloves), screwdriver, 4 screws (to secure the switch to the rack)
- Wall mounting: ESD bracelet (or ESD gloves), marker, hammer drill, rubber hammer, screwdriver, 4 expansion bolts (M5*40 mm), 4 screws (PA5*25 mm, head diameter: 10 mm)
- Desktop mounting: ESD bracelet (or ESD gloves)

1.2 Installation

• Rack mounting (to a standard 19-inch rack)

Step 1 Ensure that the rack is stable and level, and is properly grounded.
Step 2 Fix the two L-shaped brackets to both sides of the switch using the included screws.

Step 3 Choose a proper height and fix the L-shaped brackets to the rack using screws (self-prepared). Ensure that the switch is seated securely on the rack.

• Wall mounting

Note: DO NOT install the switch with its air vents facing downward; otherwise, there will be potential safety hazards.
- The switch can only be installed on concrete or non-flammable surfaces.

Step 1 Rotate the two L-shaped brackets by 90 degrees and fix them to both sides of the switch with the included screws.

Step 2 Horizontally place the switch onto the wall with its RJ45 ports facing upward. Then mark the screw holes with the marker.
Step 3 Drill holes in the marked positions, and then knock the expansion bolts (self-prepared, M5*40 mm) into the holes.
Step 4 Insert the screws (self-prepared, PA5*25 mm, head diameter: 10 mm) through the holes of the two L-shaped brackets, and secure the screws into the expansion bolts with a screwdriver. Ensure that the switch is installed firmly with its RJ45 ports facing upward.



• Desktop mounting

Paste the four footpads to the four recesses on the bottom of the switch. Then turn the switch upside down, and place it on a big enough, clean, stable and flat desktop.

2 Connect the device

The typical network topology of the switch is as shown below.
G1118P-16-250W is used for illustration.



Note:
- The switch supports auto-MDI/MDIX. You can use either a straight-through cable or a crossover cable to connect the switch to other network devices.
- The switch supports power supply prioritization for the PoE ports. When the total power consumption of the PoE-powered devices exceeds the maximum output of the switch, the switch starts cutting the power supply from the port with the lowest power supply priority. Be sure port with the highest port number) until the total power consumption of the PoE-powered devices is less than the maximum output of the switch.

After connection, you can check whether the switch is connected properly or change the working mode according to the following table.

LED Indicator/Toggle	Description
SFP1, SFP2 LinkAct	**Solid on:** The port is connected to a device, but no data is being transmitted over the port. **Blinking:** The port is connected to a device, and data is being transmitted over the port. **Off:** The port is not connected or is not connected properly.
PoE Watch	**Solid on:** The switch's total PoE output power reaches the maximum output power of the switch. **Off:** The total PoE output power does not reach the maximum output power of the switch.
Power	**Solid on:** The switch is powered on properly. **Off:** The switch is not powered on or not powered on properly.
Working mode toggle	**Standard:** Default mode of the switch. In this mode, the switch works as an access and unmanaged switch, and all ports can communicate with each other. **Priority:** In this mode, ports SFP1 and SFP2 serve as uplink ports, and other ports work properly with high speed. Ports can communicate with each other. When multiple IP cameras are connected to the switch, you can use this mode and connect the IP cameras in key surveillance areas to the ports with high priority, and the uplink devices, such as NVR, are better to the two uplink ports. This guarantees a higher priority for IP cameras in key surveillance areas when network congestion occurs, and improves the smoothness of the monitoring videos. **Extend:** In this mode, the port statuses of the switches are as shown below. • For G1118P-16-250W, the maximum transmission distance of ports 9 – 16 can reach 250 meters, and all ports can communicate with each other. • For G1126P-24-410W, the maximum transmission distance of ports 17 – 22 can reach 250 meters, and all ports can communicate with each other. Put the below network connection effect, please see CATSe Ethernet cables or above, and set the speed and duplex mode at the port of the peer device to Auto-negotiation. If the peer device is an IP camera, we found sometimes POEplus for maintenance of video transmission. **VLAN:** In this mode, the working statuses of the switches are as shown below. • For G1118P-16-250W, ports 1 – 16 cannot communicate with each other, but can communicate with ports 17, 18, SFP1, and SFP2. • For G1126P-24-410W, ports 1 – 22 cannot communicate with each other, but can communicate with ports 23, 24, SFP1, and SFP2. VLAN mode helps isolate broadcast and reduce broadcast storms.

Note:
- The switch supports auto-MDI/MDIX. You can use either a straight-through cable or a crossover cable to connect the switch to other network devices.
- The switch supports power supply prioritization for the PoE ports. When the total power consumption of the PoE-powered devices exceeds the maximum output of the switch, the switch starts cutting the power supply from the port with the lowest power supply priority (the port with the highest port number) until the total power consumption of the PoE-powered devices is less than the maximum output of the switch.

Specifications — English

Model		G1118P-16-250W	G1126P-24-410W
Port	10/100/1000 Mbps RJ45 port	16	24
	1000 Mbps SFP port	2 *G1118P-16-250W: 2 independent SFP ports *G1126P-24-410W: Ports 23 and 24 are SFP combo ports (combo: a combo port shares a transmission channel with a corresponding SFP port. For example, port 23 and port 24 share a transmission channel with SFP1 and SFP2, respectively. Only one of the two ports can be used at a time. If both ports are connected, the port with a higher priority takes precedence. For example, port 23 takes precedence over SFP1 and port 24 takes precedence over SFP2.)	2 *G1126P-24-410W: Ports 23 and 24 are SFP combo ports (combo: a combo port shares a transmission channel with a corresponding SFP port. For example, port 23 and port 24 share a transmission channel with SFP1 and SFP2, respectively. Only one of the two ports can be used at a time. If both ports are connected, the port with a higher priority takes precedence. For example, port 23 takes precedence over SFP1 and port 24 takes precedence over SFP2.)
Performance	Switching mode	Standard, Priority, Extend, VLAN	
	Switching capacity	36 Gbps	56 Gbps
	MAC address table	8 K	
PoE power supply	PoE standard	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	
	PoE power supply type	A same voltage of ports 1, 2, 3, 4 is ~ and same 5, 6, 7, 8 is ~	
	PoE port	1 – 16	1 – 24
	Maximum output power of a single port	30 W	
	Maximum output power of the switch	250 W	370 W
Dimensions (L × W × H)		440 mm × 175.6 mm × 44 mm	440 mm × 224 mm × 44 mm
Input voltage		100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 4 A	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 6 A
Lightning protection	RJ45 port	Common mode: 6 kV Differential mode: 4 kV	
	Power supply	Common mode: 6 kV Differential mode: 4 kV	
Operating environment		Temperature: 0°C – 40°C Humidity: 10% – 90% RH, non-condensing	
Storage environment		Temperature: -40°C – 70°C Humidity: 5% – 90% RH, non-condensing	
Data transmission rate		Ethernet: 10 Mbps (half-duplex/full-duplex), 20 Mbps (full-duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex/full-duplex), 200 Mbps (full-duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full-duplex)	
Transmission media		Fast Ethernet: CAT5/5e/6 or better Gigabit Ethernet: CAT5e or CAT6/6A/7/7A/8	
Network standards		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	

Характеристики — Русский

Модель		G1118P-16-250W	G1126P-24-410W
Порт	10/100/1000 Мбит/с RJ45-порт	16	24
	1000 Мбит/с SFP-порт	2 *G1118P-16-250W: 2 независимых SFP-порта *G1126P-24-410W: Порты 23 и 24 представляют собой комбинированный порт: порт 23 имеет общий канал передачи данных с SFP1, а порт 24 имеет общий канал передачи данных с SFP2. Одновременно может использоваться только один порт из каждой пары. Если оба порта подключены, используется порт с более высоким приоритетом. Например, если порт 23 имеет более высокий приоритет, чем SFP1, то порт 23 имеет приоритет над SFP1.	2 *G1126P-24-410W: Порты 23 и 24 представляют собой комбинированный порт: порт 23 имеет общий канал передачи данных с SFP1, а порт 24 имеет общий канал передачи данных с SFP2. Одновременно может использоваться только один порт из каждой пары. Если оба порта подключены, используется порт с более высоким приоритетом. Например, если порт 23 имеет более высокий приоритет, чем SFP1, то порт 23 имеет приоритет над SFP1.
Производительность	Режим коммутации	Стандарт, Приоритет, Расширение, VLAN	
	Пропускная способность коммутации	36 Гбит/с	56 Гбит/с
	Таблица MAC-адресов	8 К	
Энергопитание PoE	Стандарт PoE	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	
	Тип питания PoE	Однофазное питание ~	
	Порт PoE	1 – 16	1 – 24
	Максимальная мощность одного порта	30 Вт	
	Максимальная мощность коммутатора	250 Вт	370 Вт
Габаритные размеры (Д × Ш × В)		440 мм × 175,6 мм × 44 мм	440 мм × 224 мм × 44 мм
Входное напряжение		100 – 240 В AC, 50/60 Гц, 4 А	100 – 240 В AC, 50/60 Гц, 6 А
Молниезащита	RJ45-порт	Синфазный режим: 6 кВ Дифференциальный режим: 4 кВ	
	Порт питания	Синфазный режим: 6 кВ Дифференциальный режим: 4 кВ	
Рабочая среда		Температура: 0°C – 40°C Влажность: 10% – 90% RH, без конденсации	
Среда хранения		Температура: -40°C – 70°C Влажность: 5% – 90% RH, без конденсации	
Скорость передачи информации		Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс/дуплекс), 20 Мбит/с (дуплекс) Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс/дуплекс), 200 Мбит/с (дуплекс) Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (дуплекс)	
Среда передачи информации		Fast Ethernet: 100 Мбит/с: витая пара категории 5/5e/6 или выше Gigabit Ethernet: 1000 Мбит/с: витая пара категории 5e/6/6A/7/7A/8	
Сетевые протоколы		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	
Стандарты сети		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	

Спецификации — Български

Модел		G1118P-16-250W	G1126P-24-410W
Порт	10/100/1000 Mbps RJ45 порт	16	24
	1000 Mbps SFP порт	2 *G1118P-16-250W: 2 независими SFP порта *G1126P-24-410W: Портове 23 и 24 са комбинирани SFP портове (комбиниран порт: в 23 порт и 24 порт споделят общ канал за предаване на данни с SFP1 и SFP2, съответно. Едновременно може да се използва само един порт от всяка двойка. Ако и двата порта са свързани, се използва порта с по-висок приоритет. Например, ако порт 23 има по-висок приоритет от SFP1, порт 23 има приоритет пред SFP1.)	2 *G1126P-24-410W: Портове 23 и 24 са комбинирани SFP портове (комбиниран порт: в 23 порт и 24 порт споделят общ канал за предаване на данни с SFP1 и SFP2, съответно. Едновременно може да се използва само един порт от всяка двойка. Ако и двата порта са свързани, се използва порта с по-висок приоритет. Например, ако порт 23 има по-висок приоритет от SFP1, порт 23 има приоритет пред SFP1.)
Производителност	Режим на превключване	Стандарт, Приоритет, Разширение, VLAN	
	Пропускателна способност	Скорост на превключване	
	Таблица MAC адреси	Скорост на препращане	
Захранване PoE	Стандарт PoE	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	
	Тип захранване PoE	Еднофазно захранване ~	
	Порт PoE	1 – 16	1 – 24
	Максимална мощност на изходния порт	30 W	
	Максимална мощност на превключвателя	250 W	370 W
Размери (Д × Ш × В)		440 mm × 175,6 mm × 44 mm	440 mm × 224 mm × 44 mm
Входящо напрежение		100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 4 A	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 6 A
Мълниезащита	RJ45 порт	Общ режим: 6 kV Диференциален режим: 4 kV	
	Захранващ порт	Общ режим: 6 kV Диференциален режим: 4 kV	
Работна среда		Температура: 0°C – 40°C Влажност: 10% – 90% RH, без кондензация	
Складова среда		Температура: -40°C – 70°C Влажност: 5% – 90% RH, без кондензация	
Скорост на предаване на данни		Ethernet: 10 Mbps (полудуплекс/дуплекс), 20 Mbps (дуплекс) Fast Ethernet: 100 Mbps (полудуплекс/дуплекс), 200 Mbps (дуплекс) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (дуплекс)	
Носители на предаване		Fast Ethernet: CAT5/5e/6 или по-добри Gigabit Ethernet: CAT5e или CAT6/6A/7/7A/8	
Мрежови стандарти		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	

Spezifikationen — Deutsch

Modell		G1118P-16-250W	G1126P-24-410W
Port	10/100/1000 MBit/s RJ45-Port	16	24
	1000 MBit/s SFP-Port	2 *G1118P-16-250W: 2 unabhängige SFP-Ports *G1126P-24-410W: Die Ports 23 und 24 sind SFP-Combo-Ports (Combo: Ein Port teilt sich einen Übertragungskanal mit einem entsprechenden SFP-Port. Zum Beispiel teilen sich Port 23 und Port 24 einen Übertragungskanal mit SFP1 bzw. SFP2. Es kann immer nur ein Port aus einem Paar verwendet werden. Sind beide Ports verbunden, wird der Port mit der höheren Priorität verwendet. Zum Beispiel, wenn Port 23 eine höhere Priorität als SFP1 hat, hat Port 23 Vorrang vor SFP1.)	2 *G1126P-24-410W: Die Ports 23 und 24 sind SFP-Combo-Ports (Combo: Ein Port teilt sich einen Übertragungskanal mit einem entsprechenden SFP-Port. Zum Beispiel teilen sich Port 23 und Port 24 einen Übertragungskanal mit SFP1 bzw. SFP2. Es kann immer nur ein Port aus einem Paar verwendet werden. Sind beide Ports verbunden, wird der Port mit der höheren Priorität verwendet. Zum Beispiel, wenn Port 23 eine höhere Priorität als SFP1 hat, hat Port 23 Vorrang vor SFP1.)
Leistung	Switching-Modus	Standard, Priorität, Erweitert, VLAN	
	MAC-Adressentabelle	8 K	
PoE-Gerätestromversorgung	PoE-Standard	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	
	Anschluss des PoE-Kabelbaums	2 Arten: Stromzufuhr für Ports 1, 2, 3, 4 ist „~“. Für die Ports 5, 6, 7, 8 ist es „~“.	
	PoE-Port	1 – 16	1 – 24
	Maximale Leistung eines einzelnen Ports	30 W	
	Maximale Leistung vom Switch	250 W	370 W
Abmessungen (L × B × H)		440 mm × 175,6 mm × 44 mm	440 mm × 224 mm × 44 mm
Stromspannung		100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 4A	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 6A
Überspannungsschutz	RJ45-Port	Normaler Modus: 6 kV Differentialmodus: 4 kV	
	Stromversorgung	Normaler Modus: 6 kV Differentialmodus: 4 kV	
Betriebsumgebung		Temperatur: 0°C – 40°C Luftfeuchtigkeit: 10 % – 90 % RH, nicht kondensierend	
Lagerungsumgebung		Temperatur: -40°C – 70°C Luftfeuchtigkeit: 5% – 90 % RH, nicht kondensierend	
Datenübertragungsrate		Ethernet: 10 MBit/s (Halbduplex/Vollduplex), 20 MBit/s (Vollduplex) Fast Ethernet: 100 MBit/s (Halbduplex/Vollduplex), 200 MBit/s (Vollduplex) Gigabit Ethernet: 2000 MBit/s (Vollduplex)	
Übertragungsmedien		Fast Ethernet: CAT5/5E/6/7 oder besser Gigabit Ethernet: CAT5e oder CAT6/6A/7/7A/8	
Netzwerkstandards		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	

Specifiche — Italiano

Modello		G1118P-16-250W	G1126P-24-410W
Porte	Porta RJ45 10/100/1000 Mbps	16	24
	Porta SFP 1000 Mbps	2 *G1118P-16-250W: 2 porte SFP indipendenti *G1126P-24-410W: Le porte 23 e SFP1 condividono una porta combinata e le porte 24 e SFP2 condividono una porta combinata. Solo una porta alla volta può essere utilizzata. Se entrambe le porte sono collegate, viene utilizzata la porta con priorità più alta. Ad esempio, se la porta 23 ha una priorità più alta di SFP1, la porta 23 ha la precedenza su SFP1.	2 *G1126P-24-410W: Le porte 23 e SFP1 condividono una porta combinata e le porte 24 e SFP2 condividono una porta combinata. Solo una porta alla volta può essere utilizzata. Se entrambe le porte sono collegate, viene utilizzata la porta con priorità più alta. Ad esempio, se la porta 23 ha una priorità più alta di SFP1, la porta 23 ha la precedenza su SFP1.
Prestazioni	Modalità di lavoro	Standard, Priorità, Estesa, VLAN	
	Capacità di commutazione	36 Gbps	56 Gbps
	Tabella degli indirizzi MAC	8 K	
Alimentazione PoE	Standard PoE	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	
	Tipo di alimentazione PoE	Alimentazione monofase ~	
	Porta PoE	1 – 16	1 – 24
	Potenza massima in uscita per porta	30 W	
	Potenza massima totale dello switch	250 W	370 W
Dimensioni (L × A × P)		440 mm × 175,6 mm × 44 mm	440 mm × 224 mm × 44 mm
Tensione di ingresso		100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 4A	100 – 240 V CA, 50/60 Hz, 6A
Protezione contro i fulmini	Porta RJ45	Normale: 6 kV Differenziale: 4 kV	
	Alimentazione	Modalità comune: 6 kV Modalità differenziale: 4 kV	
Ambiente operativo		Temperatura: 0°C – 40°C Umidità: 10% – 90% UR, senza condensa	
Ambiente di immagazzinaggio		Temperatura: -40°C – 70°C Umidità: 5% – 90% UR, senza condensa	
Velocità di trasmissione dati		Ethernet: 10 Mbps (half-duplex / full-duplex), 20 Mbps (full-duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex / full-duplex), 200 Mbps (full-duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full-duplex)	
Mezzi di trasmissione		Fast Ethernet: Cavo UTP/STP CAT5/5e o superiore Gigabit Ethernet: Cavo UTP/STP CAT5e o CAT6/6A/7/7A/8	
Standard di rete		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	

Especificações — Português

Modelo		G1118P-16-250W	G1126P-24-410W
Porta	Porta RJ45 10/100/1000 Mbps	16	24
	Porta SFP 1000 Mbps	2 *G1118P-16-250W: 2 portas SFP independentes *G1126P-24-410W: As portas SFP1 e as portas 23 formam um par combinado, e as portas 24 e as portas SFP2 formam um par combinado. Apenas uma porta de cada par combinado pode ser utilizada de cada vez. Se ambas as portas estiverem ligadas, a porta com a prioridade mais elevada é utilizada. Por exemplo, se a porta 23 tiver uma prioridade mais elevada do que a SFP1, a porta 23 tem prioridade sobre a SFP1.	2 *G1126P-24-410W: As portas 23 e SFP1 formam um par combinado, e as portas 24 e as portas SFP2 formam um par combinado. Apenas uma porta de cada par combinado pode ser utilizada de cada vez. Se ambas as portas estiverem ligadas, a porta com a prioridade mais elevada é utilizada. Por exemplo, se a porta 23 tiver uma prioridade mais elevada do que a SFP1, a porta 23 tem prioridade sobre a SFP1.
Desempenho	Modo de comutação	Standard, Prioridade, Extensão, VLAN	
	Capacidade de sobrecarga MAC	Suporta auto-negociação	
	Tabela de endereços MAC	8 K	
Fonte de alimentação PoE	Norma PoE	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	
	Modos de cablagem da fonte de alimentação PoE	2 modos: a tensão dos modos 1, 2, 4, 5 é o suporte e a dos modos 3, 6, 7, 8 é ~	
	Porta de PoE	1 – 16	1 – 24
	Saída máxima de uma única porta	30 W	
	Saída máxima do comutador	250 W	370 W
Dimensões (C × L × A)		440 mm x 175,6 mm x 44 mm	440 mm x 224 mm x 44 mm
Tensão de entrada		100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 4 A	100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 6 A
Proteção contra raios	Porta RJ45	Modo comum: 6 kV Modo diferencial: 4 kV	
	Fonte de energia	Modo comum: 6 kV Modo diferencial: 4 kV	
Ambiente operacional		Temperatura: 0°C - 40°C Humidade: 10% - 90% UR, sem condensação	
Ambiente de armazenamento		Temperatura: -40°C - 70°C Humidade: 5% - 90% UR, sem condensação	
Taxa de transmissão de dados		Ethernet: 10 Mbps (modo meio) 20 Mbps (modo completo) Fast Ethernet: 100 Mbps (modo meio) 200 Mbps (modo completo) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (modo completo)	
Meios de transmissão		Fast Ethernet: Cabo CAT5/5E ou superior Gigabit Ethernet: Cabo CAT5e ou CAT6/6A/7/7A/8	
Padrões de rede		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	

Especificaciones — Español

Modelo		G1118P-16-250W	G1126P-24-410W
Puerto	Puerto RJ45 de 10/100/1000 Mbps	16	24
	Puerto SFP de 1000 Mbps	2 *G1118P-16-250W: 2 puertos SFP independientes *G1126P-24-410W: Los puertos 23 y SFP1 son puertos combinados y los puertos 24 y SFP2 son puertos combinados. Solo se puede utilizar un puerto a la vez de cada par combinado. Si ambos puertos están conectados, se utiliza el puerto con mayor prioridad. Por ejemplo, si el puerto 23 tiene una prioridad más alta que SFP1, el puerto 23 tiene prioridad sobre SFP1.	2 *G1126P-24-410W: Los puertos 23 y SFP1 son puertos combinados y los puertos 24 y SFP2 son puertos combinados. Solo se puede utilizar un puerto a la vez de cada par combinado. Si ambos puertos están conectados, se utiliza el puerto con mayor prioridad. Por ejemplo, si el puerto 23 tiene una prioridad más alta que SFP1, el puerto 23 tiene prioridad sobre SFP1.
Rendimiento	Modo de funcionamiento	Estándar, Prioridad, Extensión, VLAN	
	Capacidad de conmutación	Conmutación sin bloqueo	
	Tabla de direcciones MAC	8 K	
Suministro PoE	Estándar PoE	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	
	Tipo de cableado de alimentación PoE	Cableado monofásico ~	
	Puerto PoE	1 – 16	1 – 24
	Salida máxima del conmutador	250 W	370 W
Dimensiones (L x An x Al)		440 mm x 175,6 mm x 44 mm	440 mm x 224 mm x 44 mm
Voltaje de entrada		100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 4 A	100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 6 A
Protección contra rayos	Puerto RJ45	Modo común: 6 kV Modo diferencial: 4 kV	
	Fuente de alimentación	Modo común: 6 kV Modo diferencial: 4 kV	
Entorno de funcionamiento		Temperatura: 0–40 °C Humedad: 10 %–90 % HR, sin condensación	
Entorno de almacenamiento		Temperatura: -40–70 °C Humedad: 5 %–90 % HR, sin condensación	
Velocidad de transmisión de datos		Ethernet: 10 Mbps (modo medio) 20 Mbps (modo completo) Fast Ethernet: 100 Mbps (modo medio) 200 Mbps (modo completo) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (modo completo)	
Medios de transmisión		Fast Ethernet: Cable CAT5 (1TP/STP) o superior Gigabit Ethernet: Cable CAT5e o CAT6/6A/7/7A/8	
Estándares de red		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	

Spécifications — Français

Modèle		G1118P-16-250W	G1126P-24-410W
Port	Port RJ45 10/100/1000 Mbps	16	24
	Port SFP 1000 Mbps	2 *G1118P-16-250W: 2 ports SFP indépendants *G1126P-24-410W: Les ports 23 et SFP1 sont regroupés en port combiné et les ports 24 et SFP2 sont regroupés en port combiné. Un seul port peut être utilisé à la fois dans chaque paire combinée. Si les deux ports sont connectés, le port avec la priorité la plus élevée est utilisé. Par exemple, si le port 23 a une priorité plus élevée que SFP1, le port 23 est prioritaire sur SFP1.	2 *G1126P-24-410W: Les ports 23 et SFP1 sont regroupés en port combiné et les ports 24 et SFP2 sont regroupés en port combiné. Un seul port peut être utilisé à la fois dans chaque paire combinée. Si les deux ports sont connectés, le port avec la priorité la plus élevée est utilisé. Par exemple, si le port 23 a une priorité plus élevée que SFP1, le port 23 est prioritaire sur SFP1.
Performance	Mode de fonctionnement	Standard, Priorité, Extension, VLAN	
	Capacité de commutation	Auto-inalternement, auto-apprentissage	
	Table d'adresses MAC	8 K	
Alimentation électrique PoE	Norme PoE	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	
	Câblage de l'alimentation PoE	Mode d'alimentation monophasé ~	
	Port PoE	1 – 16	1 – 24
	Sortie maximale d'un port unique	30 W	
	Sortie maximale du commutateur	250 W	370 W
Dimensions (L x W x H)		440 mm x 175,6 mm x 44 mm	440 mm x 224 mm x 44 mm
Tension d'entrée		100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 4A	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 6A
Protection contre la foudre	Port RJ45	Mode commun : 6 kV Mode différentiel : 4 kV	
	Alimentation électrique	Mode commun : 6 kV Mode différentiel : 4 kV	
Environnement opérationnel		Température : 0°C - 40°C Humidité : 10 % - 90 % HR, non condensant	
Environnement de stockage		Température : -40°C - 70°C Humidité : 10 % - 90 % HR, non condensant	
Taux de transmission des données		Ethernet : 10 Mbps (mode semi-duplex) 20 Mbps (duplex intégral) Fast Ethernet : 100 Mbps (semi-duplex) 200 Mbps (duplex intégral) Gigabit Ethernet : 2000 Mbps (duplex intégral)	
Support de transmission		Fast Ethernet : CAT5/5e ou supérieur Gigabit Ethernet : CAT5e ou CAT6/6A/7/7A/8	
Normes réseau		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	

Dane techniczne — Polski

Model		G1118P-16-250W	G1126P-24-410W
Port	Port RJ45 10/100/1000 Mb/s	16	24
	Port SFP 1000 Mb/s	2 *G1118P-16-250W: 2 niezależne porty SFP *G1126P-24-410W: Porty 23 i SFP1 tworzą port łączony, a porty 24 i SFP2 tworzą port łączony. Tylko jeden port z każdej pary łączonej może być używany jednocześnie. Jeśli oba porty są podłączone, używany jest port o wyższym priorytecie. Na przykład, jeśli port 23 ma wyższy priorytet niż SFP1, port 23 ma priorytet nad SFP1.	2 *G1126P-24-410W: Porty 23 i SFP1 tworzą port łączony, a porty 24 i SFP2 tworzą port łączony. Tylko jeden port z każdej pary łączonej może być używany jednocześnie. Jeśli oba porty są podłączone, używany jest port o wyższym priorytecie. Na przykład, jeśli port 23 ma wyższy priorytet niż SFP1, port 23 ma priorytet nad SFP1.
Wydajność	Tryb przełączania	Standard (Standardowy), Priority (Priorytetowy), Extend (Rozszerzony), VLAN	
	Tabela adresów MAC	Obsługa samodzielnej autonegocjacji standardu	
	Tabela adresów MAC	8 K	
System zasilania PoE	Standard PoE	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	
	Sposób zasilania przez wyjściowy przewód sygnałowy/przewód portu	8 innych niż te opisane niżej: 1, 2, 4, 5 wynosi ~, a 3, 6, 7, 8 wynosi ~.	
	Wbudowany zasilacz	8 W	
	Wydajność zasilacza przełącznika	250 W	370 W
Wymiary (Sz. x Gł. x Wys.)		440 mm x 175,6 mm x 44 mm	440 mm x 224 mm x 44 mm
Napięcie wejściowe		100 - 240V AC, 50/60Hz, 4A	100 - 240V AC, 50/60Hz, 6A
Ochrona odgromowa	Zasilanie	Tryb wspólny: 6 kV Tryb różnicowy: 4 kV	
	Port RJ45	Tryb wspólny: 6 kV Tryb różnicowy: 4 kV	
Środowisko pracy		Temperatura: 0°C - 40°C Wilgotność: 10–90% względnej wilgotności bez kondensacji	
Środowisko przechowywania		Temperatura: -40°C - 70°C Wilgotność: 5–90% względnej wilgotności bez kondensacji	
Szybkość transmisji danych		Ethernet: 10 Mb/s (półdupleks) / 20 Mb/s (pełny dupleks) Fast Ethernet: 100 Mb/s (półdupleks) / 200 Mb/s (pełny dupleks) Gigabit Ethernet: 2000 Mb/s (pełny dupleks)	
Nośniki transmisji		Fast Ethernet: kabel CAT5/5E lub lepszy Gigabit Ethernet: kabel CAT5e lub CAT6/6A/7/7A/8	
Standardy sieciowe		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	

Specificații — Română

Model		G1118P-16-250W	G1126P-24-410W
Port	Port RJ45 10/100/1000 Mbps	16	24
	Port SFP 1000 Mbps	2 *G1118P-16-250W: 2 porturi SFP independente *G1126P-24-410W: Porturile 23 și SFP1 se asociază într-un port combinat, iar porturile 24 și SFP2 se asociază într-un alt port combinat. Doar un port din fiecare pereche poate fi folosit la un moment dat. Dacă ambele porturi sunt conectate, se folosește portul cu prioritate mai mare. De exemplu, dacă portul 23 are prioritate mai mare decât SFP1, atunci portul 23 are prioritate în fața portului SFP1.	2 *G1126P-24-410W: Porturile 23 și SFP1 se asociază într-un port combinat, iar porturile 24 și SFP2 se asociază într-un alt port combinat. Doar un port din fiecare pereche poate fi folosit la un moment dat. Dacă ambele porturi sunt conectate, se folosește portul cu prioritate mai mare. De exemplu, dacă portul 23 are prioritate mai mare decât SFP1, atunci portul 23 are prioritate în fața portului SFP1.
Performanță	Mod de funcționare	Standard, Prioritar, Prelungit, Activat (VLAN)	
	Switching / mode	Suport half-duplex	
	MAC address table	Auto-aging, auto-learning	
Alimentare PoE	Standard PoE	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	
	Conductor cable de alimentare PoE	8 cu direction, terminale conductoare 1, 2, 4, 5 emit ~, iar 3, 6, 7, 8 recepționează ~.	
	Port PoE	1 – 16	1 – 24
	Putere maximă totală a switch-ului	30 W	
	Putere maximă totală a switch-ului	250 W	370 W
Dimensiuni (L x l x î)		440 x 175,6 x 44 mm	440 x 224 x 44 mm
Tensiune de intrare		100 – 240 V, 50/60 Hz, 4 A	100 – 240 V, 50/60 Hz, 6 A
Protecție împotriva descărcărilor electrice	Port RJ45	Mod obișnuit: 6 kV Mod diferențial: 4 kV	
	Sursa de alimentare	Mod obișnuit: 6 kV Mod diferențial: 4 kV	
M