

BXB-FL12265LED(ANT)

Lampa de semnalizare cu LED si antena radio

Imagine



Descriere

BXB-FL12265LED(ANT) este o lampa de semnalizare cu LED si antena radio compatibila cu automatizarile de poarta sau barierele auto BOOMX.

In ciuda formei de mici dimensiuni, iluminarea oferita este puternica datorita celor sase leduri SMD. Cele doua moduri de functionare, lumina intermitenta si lumina continua, pot fi selectate usor in functie de necesitate.

Datorita design-ului sau poate fi montata pe stalp sau pe perete impreuna cu suportul dedicat inclus in pachet.

Antena radio atasata este utila pentru extinderea distantei de receptie radio prin conectarea acesteia la modulul radio printr-un cablu coaxial RG59 (cablul nu este inclus in pachet).

Caracteristici

- Lampa semnalizare cu LED
- Iluminare puternica 6 LED-uri SMD
- Suport pentru montare pe stalp/perete inclus
- Antena radio
- Doua moduri de functionare - intermitent/ continuu
- Rezistenta la apa si praf
- Alimentare 12 - 265 Vcc/Vca
- Consum 1.5W
- Material: ABS
- Dimensiuni: 60(φ) x 85(H) mm
- Temperatura de functionare -30°C ~ +70°C
- Masa bruta 0.17kg

Moduri functionare

In mod implicit, lampa este setata pe modul de iluminare intermitenta (clipeste la interval de o secunda). Pentru a schimba modul de functionare in iluminare continua, este necesara eliminarea jumperului de pe pinii SW1.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

