

# T-LR(V2)

Cititor carduri Mifare 13.56 MHz, pentru citirea cardurilor incuietorilor adresabile T-0880

## Imagine



## Descriere

T-LR(V2) este un cititor de carduri Mifare 13.56 MHz, destinat pentru citirea cardurilor incuietorilor adresabile T-0880.

In cazul in care un utilizator uita numarul vestiarului utilizat, acesta poate scana cardul cu ajutorul cititorului, iar pe afisajul LCD se va afiseaza tipul cardului cat si numarul vestiatului utilizat.

Numarul reprezentand adresa vestiarului/ dulapului incuiat cu cardul respectiv.

## Specificatii

- Tensiune de alimentare: 12Vcc/ 1A (adaptor neinclus)
- Carduri RFID: MF 13.56 MHz sau compatibil
- Distanța de citire: < 5cm
- Montare: Aplicata
- Ecran: LCD 2.4"
- Material: ABS, negru
- Temperatura: 0°C ~ +45°C
- Umiditate: 0 ~ 90% (fara condensare)
- Dimensiuni cititor: 75(L) x 115(H) x 22(A) mm
- Masa bruta: 0.1 kg

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

