

# PE9D

Buton de iesire mecanic cu montare aplicata

## Imagine

---



## Descriere

---

Buton de iesire mecanic, aplicabil, cu montare la interior. Comanda se face printr-un switch NO-COM-NC. Poate fi utilizat in sisteme de control acces, pentru deschiderea usilor cu incuietori electrice.

## Caracteristici

---

- Carcasa din ABS ignifug
- Montare aplicata
- Contine un switch max. 36Vcc/3A
- Contact NO-COM-NC
- Testat la 100.000 de actionari

## Specificatii tehnice

---

• Actionare:	Mecanic
• Contacte:	NO-COM-NC
• Curent maxim:	36Vcc/3A
• Montare:	Aplicata
• Aplicabilitate:	Interior
• Material:	ABS ignifug
• Temperatura:	+10°C ~ +55°C
• Umiditate:	0 ~ 95 %, fara condensare
• Dimensiuni:	86(H) x43(L) x 22(A) mm
• Greutate:	30g

## Observatii

---



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

