

Y-128E-2D

Receptor fix cu indicare luminoasa/sonora si ceas, cu ecran dublu (fata-spate)

Imagine



Descriere


Y-128E-2D este un receptor fix cu indicare luminoasa/sonora si ceas, cu ecran dublu (fata-spate). Are o capacitate de 256 de statii de apel si o coada de asteptare de 10 apeluri. Nivelul volumului este ajustabil, iar tonurile de apel sunt selectabile. Afiseaza ultimele 3 apeluri concomitent si mentine un istoric al ultimelor 10 apeluri.

LED-urile luminoase permit citirea numarului afisat pe ecran de la o distanta de aproximativ 40 de metri in spatii inchise.

Specificatii tehnice


• Tip	Afisaj apel, ceas
• Tip ecran	2xLED, 2x9 caractere alfanumerice
• Nr. statii de apel	256
• Istoric apeluri	10
• Apeluri afisate simultan	3
• Programare	Taste
• Alerte	Volum reglabil
• Putere audio	1 W
• Grad de protectie IP	IP33
• Frecventa	433 MHz
• Modulatie:	ASK
• Sensibilitate	106 dB
• Material	Metal, ABS
• Tensiune de alimentare	12 Vcc / 2000 mA
• Consum	1000 mA
• Temperatura	-10°C ~ +55 °C
• Dimensiuni	560(L) x 165(H) x 60(A) mm
• Masa bruta:	3.40 kg

Parti si functii



Vedere din stanga

- 1 - Alimentare
- 2 - Iesire audio
- 3 - Difuzor
- 4- Buton Function
- 5 - Buton Select



Vedere din dreapta

- 6 - Buton Adjust
- 7 - Buton Confirm
- 8 - Ajustare volum
- 9 - Antena

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

