

DRUID D-06

Dispozitiv anti interceptare conversatii

(Protectia conversatiilor impotriva oricarui dispozitiv de ascultare)

Druid D-06 este un sistem de protectie de top. Aceasta este singurul dispozitiv din lume care va ofera protectie 100% impotriva ascultarii conversatiilor, impotriva interceptarii sau inregistrarii. Druid D-06 creeaza interferente puternice impotriva tuturor tipurilor de dispozitive de ascultare! Chiar daca o persoana este in picioare alaturi de participanti, acesta nu va fi capabila sa inteleaga ceea ce se vorbeste. Castile permit utilizatorilor a se auzi reciproc in mod clar, in timp ce unitatea centrala Druid produce interferente. Alimentarea se realizeaza la 220 V sau folosind bateria reincarcabila care are o autonomie intre 4 si 6 ore. Unitatea anti ascultare Druid D-06 este furnizata intr-o geanta impreuna cu toate echipamentele necesare.

Nu toate dispozitivele de ascultare pot fi detectate prin metodele existente. Druid D-06 este un sistem unic pentru ca asigura protectie 100% impotriva ascultarii sau inregistrarii unei conversatii. Microfoane radio controlate de la distanta, microfoane cu fir, rezonatori pasivi si reportofoane miniaturale, practic toate aceste dispozitive nu pot fi detectate prin metode conventionale. Chiar si un telefon mobil modern poate contine un reportofon digital; asta inseamna ca orice telefon positionat cu ecranul in jos ar putea fi utilizat de catre un adversar pentru a inregistra o conversatie. Prin urmare, este extrem de important a avea un dispozitiv de incredere pentru protejarea conversatiilor private. Conceptul de Druid D-06 se bazeaza pe generarea de interferente audio produse simultan cu discursul unui om. Volumul acestei interferente este mai mare decat vocea unei persoane, de aceea niciun dispozitiv de inregistrare nu este capabil sa inregistreze conversatia. In acelasi timp, interferenta produsa nu creeaza niciun inconvenient participantilor la negocieri datorita castilor speciale. Setul cu casca Druid permite utilizatorilor sa se auda unul pe altul cu o calitate de neimaginat.

Caracteristici

- Sistem profesional pentru protejarea discursului intre pana la 6 persoane
- Protectie impotriva tuturor metodelor cunoscute de ascultare, inclusiv toate tipurile de microfoane radio, stetoscoape, reportofoane, rezonatoare pasive, microfoane cu fir etc.
- Sistemul foloseste casti multimedia uzuale. 4 seturi de casti Plantronics Audio 355 sunt incluse in setul standard.
- Este absolut inofensiv pentru sanatatea dumneavoastra: nu produce microunde sau ultrasunete.
- In comparatie cu un generator de zgomot alb, Druid ofera un nivel mult mai ridicat de protectie.
- Sistemul este portabil: furnizat intr-o geanta din material plastic si este foarte usor de folosit, mereu gata de actiune.
- Alimentat de la o baterie reincarcabila interna, Druid D-06 poate fi folosit pana la 6 ore, fara alimentare cu energie electrica.
- Sistemul poate fi utilizat in orice situatie, este deosebit de valoros atunci cand negociati chestii extrem de importante intr-un mediu necunoscut.

Specificatii

Numar canale	6
Sursa curent	Acumulator intern sau alimentare 220 V
Timp reincarcare	9 ore
Autonomie baterie	4-6 ore
Dimensiuni, greutate	23 × 6.5 × 17 cm, 1740 g
Tip casti	Mufe jack 3.5 mm

Pachetul contine:

- Unitate Druid D-06 – 1 buc.
- Adaptor 220 V – 1 buc.
- Casti Plantronics Audio 355 – 4 buc.
- Filtru zgomot microfon – 12 buc.
- Valiza – 1 buc.

Utilizare:

Cand Druid D-06 este utilizat pentru prima data, este necesar sa se utilizeze cu adaptorul de alimentare pentru a incarca bateria interna. Acesta va avea nevoie de aproximativ 9 ore pentru o incarcare completa. Procesul de reincarcare este indicat de LED-ul rosu. Cand bateria este incarcata complet, regulatorul de putere se opreste in mod automat de la incarcare, iar LED-ul devine verde. Dupa aceasta Druid D-06 poate fi folosit fara adaptorul de alimentare. Graficul de pe cadran indica starea bateriei interne si scade atunci cand bateria devine descarcata. Dupa ce bara grafica scade cu 2 segmente timpul de lucru ramas va fi de aproximativ 30-60 minute, in functie de nivelul de activitate.

Autonomia bateriei complet incarcate este de 4-6 ore, in functie de numarul de seturi de casti folosite si de activitatea participantilor.

Se recomanda incarcarea si descarcarea bateriei complet de 2-3 ori pentru a oferi cele mai bune resurse de putere in viitor. In cazul in care dispozitivul este depozitat pentru o lunga perioada de timp, se recomanda sa se reincarce bateria o data la 6 luni.

Castile:

Se recomanda utilizarea castilor de inalta calitate fabricate de producatorii binecunoscuti.

Nota: efectul de microfonie apare atunci cand microfonul cu casti este in imediata apropiere a Druid (10-20 cm). Aceasta nu este o problema, deoarece, de obicei, in situatii normale castile vor fi utilizate la cel putin 50 cm de dispozitiv.

Se recomanda sa utilizati casti Plantronics Audio 355 sau Audio 345. Sunteti bineveniti sa incercati orice alt model de casti asigurandu-va ca nu exista niciun efect de microfonie inainte de operatie.

Este recomandata punerea filtrelor pe microfoanele castilor din doua motive:

- sunet mai clar in castile participantilor;
- acestea va ajuta la prevenirea cititului pe buze, in cazurile in care exista supraveghere video in functiune.

Folosirea:

Conectati castile la mufele corespunzatoare ale Druid in panoul din spate. Nu amestecati mufele - "microfon" si "casti" ar trebui sa fie conectate la mufele corespunzatoare in functie de etichetele de pe panoul din spate.

Exista 6 perechi de prize si Druid D-06 poate lucra cu 6 casti in acelasi timp, adica pana la 6 persoane pot lua parte la o conversatie.

Conversații

1. Distribuiti castile intre participanti si conectati castile la Druid D-06. Asezati castile la o distanta nu mai mica de 50 cm de la unitatea Druid.
2. Participantii sa isi pozitioneze castile pe urechi.
3. Porniti Druid D-06 apasand butonul ON. Verificati starea bateriei si, daca este necesar, conectati adaptorul.
4. Cereti fiecarui participant sa vorbeasca sau asigurati-va ca fiecare casca functioneaza corect. Uitati-va la indicatorul de pe panoul frontal pentru a vedea daca setul cu casti este setat corect. Canalul corespunzator participantului se va schimba in momentul in care acesta vorbeste.

5. Druid D-06 este gata pentru utilizare.

Asigurati-va ca microfonul este cat mai aproape de gura posibil. Acest lucru va oferi o mai buna ascultare pentru interlocutorii dumneavoastra si, in plus, va va proteja de cititul pe buze, in cazurile in care exista supraveghere video in incapere.

6. Pentru a se evita efectul de microfonie:

- in timpul convorbirilor nu va apropiati de unitate prea mult;
- daca setul cu casca nu este montat, opriti microfonul sau deconectati-l de la unitate.

7. In timpul convorbirilor graficul de pe Druid va indica cantitatea ramasa a bateriei. Daca este necesar, conectati adaptorul de alimentare.

